

Stan świecenia diody LED

Stan wskaźnika	
Gotowość	Niebieskie światło zawsze włączone
Ładowanie telefonu	Niebieski oddech 55 światło wyłączone
Ładowanie słuchawek	Niebieski oddech 55 światło wyłączone
Alarm dotyczący ciała obcego	Niebiesko-zielony błysk
W pełni naładowany	Niebieskie światło zawsze włączone

Najczęstsze przyczyny migania naprzemiennie na niebiesko-zielono (brak możliwości ładowania):

1. Obecność metalu/kart/substancji magnetycznych z tyłu telefonu/słuchawek może powodować miganie światła.
2. Niewłaściwe ułożenie telefonu/słuchawek w obszarze indukcji cewki może spowodować miganie światła.
3. Niekompatybilność telefonu/słuchawek z funkcją ładowania bezprzewodowego może powodować miganie kontrolkę.
4. Niewystarczające zasilanie adaptera (poniżej 9 V/2 A) może powodować miganie światła.
5. Grube etui ochronne na telefon/słuchawkę (24 mm) może powodować miganie światła.

Obowiązujący sprzęt

-Smartfon

-10W dla serii iPhone 12-16 i najnowszych modeli

-7,5 W dla serii iPhone 8-11

-10 W dla innych telefonów obsługujących certyfikat Qi i obsługujących nowe modele iPhone'a z funkcją ładowania bezprzewodowego.

*Należy pamiętać, że ładowanie bezprzewodowe może być utrudnione w przypadku etui ochronnych o grubości większej niż 4 mm. Należy upewnić się, że w obszarze styków ładowania bezprzewodowego nie znajdują się żadne przedmioty magnetyczne, metalowe ani karty.

-Inteligentny zegarek

-Kompatybilny tylko z serią zegarków Apple Watch 2/3/4/5/6/7/8/9/10/SE/SE2/ultra 1/2 i najnowszą wersją zegarka Apple Watch

-Inteligentne słuchawki

- Naładuj AirPods lub inne etui do słuchawek z funkcją ładowania bezprzewodowego, umieszczając je w przeznaczonym do tego miejscu z tyłu urządzenia.

Schemat ładowania

Notatka:

1. Aby móc korzystać z tej funkcji, telefon komórkowy i słuchawki muszą obsługiwać ładowanie bezprzewodowe.

2. Aby ładowanie przebiegało skutecznie, upewnij się, że w pobliżu telefonu nie ma żadnych obcych przedmiotów ani etui

o grubości większej niż 4 mm.

Słuchawki

Oglądac

telefon

Kroki użytkownika

1. Najpierw podłącz urządzenie za pomocą kabla do szybkiego ładowania typu C do kompatybilnego

adaptera obsługującego napięcie 9 V/2 A.

2. Włącz urządzenie, co jest sygnalizowane niebieskim światłem. Gdy ładowarka bezprzewodowa jest w trybie gotowości, niebieskie światło pozostaje stałe; podczas ładowania telefonu/zestawu słuchawkowego. Światło wskaźnika zmienia się na niebieskie i miga przez 5 sekund, a następnie gaśnie.

3. W przypadku smartfonów, smartwatchów i słuchawek z obsługą Qi umieść urządzenie centralnie w odpowiednim obszarze ładowania. Ładowanie rozpocznie się około 0,1 sekundy po umieszczeniu. Aby zatrzymać ładowanie lub gdy urządzenie jest w pełni naładowane, po prostu wyjmij je z obszaru ładowania.

*Zasięg ładowania bezprzewodowego jest ograniczony; upewnij się, że urządzenie jest umieszczone centralnie w obszarze wykrywania ładowarki. Niewłaściwe ustawienie może skutkować niepełnym ładowaniem lub brakiem ładowania.

5 w 1 zegar z

ładowaniem bezprzewodowym

Instrukcja obsługi



Notatka:

- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy używać adaptera i kabla do szybkiego ładowania o natężeniu 9 V 2 A lub wyższym.

(Używanie alternatywnych adapterów lub kabli ładujących może skutkować wolniejszym ładowaniem telefonu, brakiem możliwości ładowania trzech urządzeń jednocześnie, a nawet uszkodzeniem ładowarki.)

- Prosimy o aktualizowanie systemu zegarka do najnowszej wersji i upewnienie się, że jest

on odpowiednio naładowany.

Wprowadzenie produktu

To urządzenie to 5-w-1 zegar z lampką nocną, bezprzewodowa ładowarka, kompatybilna z protokołem Qi do ładowania bezprzewodowego telefonów komórkowych, zegarków i słuchawek. Konstrukcja lampki nocnej i zegara jest zarówno wyjątkowa, jak i bardzo praktyczna. Produkt ma składaną konstrukcję, co ułatwia przechowywanie i przenoszenie. Obsługuje jednocześnie ładowanie bezprzewodowe wielu urządzeń. Ponadto ładowarka umożliwia zarówno pionowe, jak i poziome ustawienie telefonu bez wpływu na wydajność ładowania, umożliwiając użytkownikom prowadzenie rozmów wideo lub oglądanie ulubionych filmów podczas ładowania.

Opis funkcji



4 Strefa ładowania telefonów komórkowych

2 Miejsce ładowania zegarka

3 Miejsce ładowania słuchawek

4 Kontrolka

5 Port wejściowy typu c

6 Nocne światło

7 Zegary

6 Temperatura

8 Wilgotność

10 Przycisk

11 AM PM

12 Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć się z trybu 24-12 godzinnego na tryb 12-12 godzinny

13 Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć światło otoczenia. Długie naciśnięcie pokaże zamykanie i otwieranie.

Ustawienia zegara

Krok 1: Naciśnij krótko przycisk „+”, aby włączyć światło otoczenia. Kontynuuj krótkie naciśkanie, aby zwiększyć jasność. Naciśnij cztery razy, aby wyłączyć światło. W dowolnym stanie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć ekran zegara.

Krok 2: Klikaj przycisk „M” kolejno, aby przełączać się między formatem czasu 12-godzinnym i 24-godzinnym.

Krok 3: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „M” przez 2 sekundy, aby wprowadzić ustawienia godziny. Użyj przycisków „+” i „-”, aby dostosować liczbę. Po ustawieniu godziny kontynuuj pojedyncze klikanie przycisku „M”, aby wprowadzić ustawienia minut. Ponownie użyj przycisków „+” i „-”, aby dostosować liczbę. Po ustawieniu minut kontynuuj pojedyncze klikanie przycisku „M”, aby wprowadzić przełączanie jednostek Celsjusza i Fahrenheita. Do przełączania między stopniami Celsjusza i Fahrenheita służą przyciski „+” i „-”.

Krok 4: Użyj przycisków „+” i „-” osobno, aby dostosować jasność zegara

Parametry produktu

Parametry produktu	
Nazwa produktu	5 w 1 zegar ładowanie bezprzewodowe
Wejście produktu	5V/3A, 9V/2A
Wyjście telefonu komórkowego	5W/7,5W/10W/15W
Wyjście słuchawkowe	5W
Obsługiwane wyjście	2,5 W
Materiał produktu	ABS+PC
Rozmiar produktu	170*120*24mm
Waga produktu	330g