

instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup ładowarki bezprzewodowej wyprodukowanej przez naszą firmę. Mam nadzieję, że ta ładowarka bezprzewodowa pozwoli Ci na przyjemne ładowanie i życie Ci szczęśliwego życia.

Ładowarka ma prosty, stylowy wygląd i schowek w stylu szuflady, co jest wygodniejsze do noszenia w podróży. Bezprzewodowe ładowanie może być wykonywane dla telefonów komórkowych i słuchawek ze standardem Qi, a także zegarków z odpowiednimi funkcjami. Ponadto produkt jest również zaprojektowany z interfejsami USB i TYPE-C (5 V-1 A) do użytku awaryjnego, co czyni produkt bardziej wszechstronnym, dopracowanym i przyjaznym dla użytkownika.

Parametry produktu:

Napięcie/prąd wejściowy: PD/QC3.0/9V-4A

Bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego: 5 W/7.5 W/10 W/15 W

Ładowanie zegarka bezprzewodowo: 3 W

Bezprzewodowe ładowanie słuchawek: 2 W

Wyjście USB: 5V-1A

Wyjście TYPE-C: 5V-1A

Częstotliwość ładowania: 110k-205k Hz

Efektywność ładowania: >73%

Odległość ładowania: <8mm



Cechy produktu i instrukcja użytkownika:

1. Produktu można używać normalnie tylko wtedy, gdy ładowarka bezprzewodowa jest podłączona do źródła zasilania za pomocą kabla danych.
2. Ten produkt obsługuje wejście szybkiego ładowania PD&QC3.0.
3. Bezprzewodowy terminal ładowania mobilnego obsługuje ładowanie wszystkich telefonów komórkowych ze standardem Qi. Bezprzewodowy terminal ładowania słuchawek obsługuje ładowanie słuchawek ze standardem Qi i funkcją ładowania bezprzewodowego.
4. O ładowarce zegarka.
Styl 1: Ładowarka Apple Watch jest wbudowana i może ładować zegarki Apple Series.
- Styl 2: Wbudowana ładowarka do zegarka Samsung, może ładować zegarki z serii Samsung.
- Styl 3: Model zastępczy zegarka Apple Watch. Musisz zainstalować własną ładowarkę do zegarka, która umożliwi ładowanie zegarka na podstawie.
- Styl 4: Zegarek wymaga naładowania i można go podłączyć do wyjściowego interfejsu USB lub TYPE-C.
5. Gdy wszystkie terminale wyjściowe działają jednocześnie, zaleca się, aby moc wejściowa była wyższa niż 50 W, aby zapewnić normalną pracę. W przypadku ładowania dwóch telefonów komórkowych moc wejściowa nie powinna być mniejsza niż 20 W.
6. W przypadku niewystarczającego prądu i napięcia wejściowego, wiele wyjść ładowania może nie działać jednocześnie.
7. Ładowanie bezprzewodowe Terminal komórkowy obsługuje bezprzewodowe ładowanie wyjściowe 5 W/7.5 W/10 W/15 W, a seria telefonów komórkowych iPhone obsługuje bezprzewodowe ładowanie 7.5 W. Bezprzewodowe ładowanie zegarka obsługuje wyjście 3 W. Wyjście USB i TYPE-C wynosi 5 V-1 A.
8. Gdy po włączeniu przechodzi w stan czuwania, ładowanie bezprzewodowe jest w stanie bez światła. Kontrolka świeci na niebiesko, gdy telefon ładuje się bezprzewodowo. Metalowe lub obce przedmioty, kontrolka miga. Kontrolka nie zmienia się, gdy zegarek się ładuje.
9. Moduł ładowania zegarka ma konstrukcję szuflady. Wyciskaj automatycznie po naciśnięciu go raz. Możesz wyjąć cały moduł ładowania zegarka wzdłuż szczeliny na rękę obok niego. Jeśli naciśniesz go z powrotem po raz drugi, utknie.
10. Pozycja sitodruku na panelu znajduje się w środku cewki, a efekt ładowania jest lepszy, jeśli jest on wyrównany ze środkiem pozycji sitodruku.

Odpowiadaj na pytania.

1. Jeśli występują przerwy w ładowaniu lub ładowanie jest powolne, sprawdź następujące kwestie:

(1) Tylko część telefonu nie powinna zawierać żadnych elementów metalowych, gniazda ani kart kredytowych.

- (2) Umieść telefon na środku powierzchni ładowania (umożliwi to ładowanie). (cewka w telefonie powinna być w jednej linii z tą w ładowarce bezprzewodowej).
- (3) Cewka ładowania bezprzewodowego w telefonach Sony znajduje się nieco poniżej środka.
- (4) Aby ładowanie przebiegało efektywnie, grubość etui telefonu nie powinna przekraczać 5 mm.
- (5) Sprawdź, czy adapter obsługuje szybką ładowarkę PD/QC3.0.
- (2) Jeśli nie możesz naładować urządzenia, wypróbuj poniższe rozwiązanie:
- (1) Uruchom ponownie telefon komórkowy i przetestuj go przy użyciu innego kabla USB.
- (2) Sprawdź, czy wskaźnik włącza się, czy nie.
- (3) Sprawdź, czy adapter jest szybką ładowarką PD/QC3.0 (wyjście: 9 V-2 A). (Oryginalny adapter do iPhone'a nie nadaje się do tej ładowarki bezprzewodowej, ponieważ prąd jest zbyt mały.)
- (4) Sprawdź grubość obudowy telefonu (<= 5 mm). Z tyłu telefonu znajdują się metalowe lub magnetyczne przedmioty, których nie można naładować. Usuń je przed ładowaniem bezprzewodowym.
- (5) Sprawdź, czy telefon komórkowy ma funkcję ładowania bezprzewodowego Qi. Terminal do bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych tego produktu jest przeznaczony wyłącznie do bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych z funkcją ładowania bezprzewodowego Qi.
- (6) Sprawdź, czy telefon komórkowy jest umieszczony normalnie. Cewka odbiorcza telefonu komórkowego może odpowiadać końcówki nadawczemu ładowarki bezprzewodowej, aby ładowanie odbywało się normalnie.
3. Jeśli używasz zalecanej ładowarki bezprzewodowej z adapterem QC3.0 i usunąłeś wszelkie potencjalne przeszkody utrudniające ładowanie, ale nadal występują problemy, spróbuj:
- (1) Spróbuj zmienić kabel danych.
- (2) Ponownie uruchomienie telefonu.
- (3) Proszę odłączyć adapter, podłączyć zasilanie lub wybrać adapter jeszcze raz.
- (4) Ładowarka zegarka nie może ładować telefonu komórkowego bezprzewodowo. Pozycja ładowania telefonu komórkowego Qi nie może być używana do ładowania zegarka.

Użytkownik	Nazwa użytkownika		Model
	Telefon		Seryjny
	Adres		
Informacja	Data zamówienia		E-mail
	Nazwa dystrybutora		Nr faktury