

Dwukierunkowa szybka ładowarka motocyklowa 100 W

Instrukcja produktu



Kewega

Modelka: B13

oświadczenie:

Dziękujemy za wybór tego produktu! Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasza firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

lista pakowania



podstawa kierownicy

Metoda instalacji



Podstawa lusterka wstecznego

Metoda instalacji



Metoda podłączenia zasilania i komunikacji

Podłącz czerwony zacisk przewodu SAE do dodatniego bieguna akumulatora motocykla, żółty przewód do ACC (ACC: pozycja, w której kluczyk może odciąć zasilanie całego pojazdu), a ujemny czarny zacisk do ujemnego bieguna akumulatora. Po włączeniu zasilania wyświetlić cyfrowy wyświetl napięcie akumulatora.



- Czerwony zacisk należy podłączyć do dodatniego bieguna zasilania
- Żółty przewód należy się „ACC”
- Czarny zacisk należy podłączyć do ujemnego bieguna zasilania
- Uwaga: Żółta linia musi być podłączona do ACC, w przeciwnym razie USB-C nie będzie miało żadnej funkcji wyjściowej!

Uwaga: Podczas instalacji produktu należy podłączyć i dokręcić wszystkie wodoodporne złącza na kablach przed podłączeniem akumulatora do akumulatora, aby zapobiec przypadkowemu poparzeniu produktu w wyniku podłączenia i odłączenia złącza, gdy jest on zasilany.

Ładowanie zewnętrzne



Kompleksowe protokoły szybkiego ładowania obsługują popularne urządzenia na rynku, zgodnie z protokołami QC, PD, SCP, FCP, AFC, APPLE2.A i innymi. Spełnij potrzeby ładowania dronów różnych marek, takich jak Apple, Huawei, Xiaomi, Samsung i DJI.

- 1) Podczas ładowania urządzeń elektronicznych o dużej mocy, należy utrzymać kabel w stanie nachylenym, aby utrzymać akumulator w chłodnym stanie. W przypadku jednoczesnego korzystania z wejść USB-C + USB-A, szybkość ładowania nie jest obsługiwana, a maksymalna moc wynosi 15 W.

Sposób ładowania akumulatora motocykla



Uwaga: Aby wyeliminować z tego produktu, moc wyjściowa ładowarki typu C-LB powerbanku mobilnego TYPE-C musi być równa lub większa niż 100 W, kabel ładujący musi obsługiwać prąd wyjściowy o natężeniu co najmniej 5 A, a długość kabla ładującego musi być krótsza niż 1 m.

Wprowadzenie do funkcji

Parametry produktu	Model produktu: B13
Wejście baterii: DC 12-14,8 V (akumulator kwasowo-ołowiowy Pb-A 12) Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy LFP 12 V) Wejście/wyjście USB-C: 5 V-3 A; 9 V-3 A; 12 V-3 A; 15 V-3 A; 20 V-5 A (maks. 100 W) Wyjście USB-A: 5 V-3 A; 9 V-2,5 A; 12 V-1,8 A (maks. 22,5 W) Jednoczesne wyjście USB-C+USB-A: 5 V-3 A (maks. 15 W)	
1. Maksymalna moc wejścia/wyjścia USB-C PD100W (20W/5A).	
2. Protokół szybkiego ładowania USB-A: obsługują QC2.0/QC3.0/AFC/FCP/SCP/VDDC i inne protokoły szybkiego ładowania wyjściowego.	
3. Protokół szybkiego ładowania USB-C: obsługują PD2.0/PD3.0/PFS/QC4.0 i inne protokoły szybkiego ładowania.	
4. Szybkie ładowanie nie jest obsługiwane w przypadku jednoczesnego używania wyjść USB-C+USB-A.	
5. Napięcie robocze produktu: 9V-16V.	
6. Produkt automatycznie identyfikuje wejście lub wyjście podczas pracy, a wyświetlacz cyfrowy wyświetla napięcie akumulatora. Ostatnie cyfry migają, sygnalizując wejście lub wyjście, i przestaje migać po pełnym naładowaniu.	
7. Gdy ACC jest włączone: USB-C domyślnie przekazuje zasilanie do urządzeń mobilnych po 20 sekundach. USB-A może przekazywać zasilanie tylko do urządzeń mobilnych.	
8. Gdy ACC jest wyłączone: USB-C można używać wyłącznie do ładowania akumulatora motocykla, USB-A można używać wyłącznie do ładowania mobilnych urządzeń elektronicznych.	
9. Gdy produkt nie pracuje, prąd w trybie czuwania nie przekracza 0,2 mA.	
10. Gdy ACC jest wyłączone, użyj powerbanku lub ładowarki do telefonu komórkowego, aby naładować akumulator motocykla. Jeśli wyświetla się IN (Wejście), akumulator jest ładowany. Moc wejściowa USB-C wynosi maksymalnie 100 W.	
11. Gdy ACC jest włączone i urządzenie ładuje telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, wyświetla się komunikat OUT, oznacza to, że urządzenie ładuje. Maksymalna obsługiwana moc wyjściowa USB-C wynosi 100 W. Maksymalna moc wyjściowa USB-A wynosi 22,5 W.	
12. Podczas ładowania akumulatora motocykla za pomocą zewnętrznego źródła zasilania, jeśli ACC przegapie do funkcji wyjściowej po domyślnym opóźnieniu wyznaczonym 20 sekund.	
13. Stopień ochrony tego produktu: IP66	

Instrukcje użytkownika

- Ten produkt to „dwukierunkowa szybka ładowarka motocyklowa 100 W” z dwoma portami USB-A i USB-C.
- Ten produkt jest odpowiedni do akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V (w tym akumulatorów bezobsługowych) i akumulatorów AGM oraz akumulatorów kwasowo-żelazowo-fosforanowych 12 V. Nie należy go używać do innych celów.
- Napięcie na zaciskach akumulatora tego produktu wynosi 12-14,8 V. Jeśli przekroczy ono 16,8 V, urządzenie nie będzie działać. Jeśli przekroczy 25 V, produkt ulegnie przepaleniu.
- Podczas pierwszej instalacji tego produktu na motocyklu, podłącz czerwony przewód do dodatniego bieguna akumulatora, czarny przewód do ujemnego, a żółty przewód do zacisku ACC (miejsca, w którym kluczyk motocykla wyłącza zasilanie). Nie podłączaj biegunów dodatniego i ujemnego odwrotnie, ponieważ może to spowodować przepalenie bezpiecznika na kablu. W przypadku przepalenia bezpiecznika, wyjmij go ze skrzynki bezpieczników na kablu i wymień na zapasowy.
- Podczas instalowania modułu zasilania tego produktu należy trzymać go z dala od źródeł ciepła, takich jak silnik.
- Podczas instalacji produktu należy podłączyć i dokręcić wszystkie wodoodporne złącza na kablach przed podłączeniem akumulatora do akumulatora, aby zapobiec przypadkowemu spaleniu produktu na skutek podłączenia i odłączania złącza podczas gdy urządzenie jest zasilane.
- Zabrania się podłączania i odłączania złącza kabla podczas przesyłania danych do lub z produktu, gdyż może to spowodować spalenie produktu.
- Akumulatory motocyklowe mają małą pojemność. Jeśli potrzebujesz naładować urządzenia o dużej mocy (takie jak mobilne zasilacze dużej mocy, zewnętrzne zasilacze itp.), przekręć kluczyk w stacyjce i uruchom silnik, aby uniknąć rozładowania akumulatora motocykla i uniemożliwienia zapłonu.
- Produkt jest przyłączony i wodoodporny (IP66). Nie należy go używać w temperaturach przekraczających określone normy. Podczas mycia samochodu należy przykryć wodoodporną osłoną, aby zapobiec przedostawaniu się wody i uszkodzenia trybów produktu.
- Nie rozbić, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia bez pozwolenia.



Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące jakości lub użytkowania otrzymanego produktu, skontaktuj się z nami. Nasz zespół obsługi posprzedażowej odpowie na Twoje pytania najszybciej jak to możliwe w ciągu 24 godzin!

Nazwa marki: Kewiga

Producent: Dongguan Zhuoshi Intelligent Technology Co., Ltd.

Adres: Liansin Road nr 7, Chang'an Town, Dongguan City

Tel.: 13713185825

Strona internetowa: www.kewiga.com

ZS24135



Chcę otrzymać więcej informacji

Chcę otrzymać więcej informacji

Chcę otrzymać więcej informacji